

01: Ser independente da rede geral, alimentada por um gerador próprio ou bateria de capacitor que garanta o suprimento de energia durante o período de interrupção da rede elétrica, com autonomia para 12 horas.

02: Ser fixada nos locais indicados nas pranchas do projeto de prevenção e combate a incêndios;

03: Ter um nível de luminosidade que garanta a correta visibilidade;

04: Ser fabricada de acordo com as Normas da ABNT;

05: Características Técnicas adotadas nas luminárias utilizadas neste projeto;

Itens mínimos das condutas = 1,5 mm;

- Tipo de fonte de energia: elétrica;

- Tempo de carga = 12 horas (bateria Li-Ion Recargável 3,7 V 1,6 Ah);

- Consumo máximo = 2 Watts;

- Tensão de Alimentação das Luminárias = 127/220 V, 50/60 Hz;

- Intensidade Luminosa Mínima = 42 lux;

- Intensidade Luminosa Máxima = 55 lux;

- Fluxo Luminoso Mínimo = 160 lm;

- Fluxo Luminoso Máximo = 78 lumens;

- Autonomia com Intensidade Máxima = 3 horas;

- Autonomia com Intensidade Mínima = 12 horas;


- Abordagem de Montagem = 2 x (1) e (2) (exclui o Eixo) Par 2x,25. Parede 50cm/ luminária. Tipo 100cm/luminária.

06: Ser instalada no local indicado nas pranchas em pilares entre 2,0 m de altura, nas demais localidades foi seguida a altura de 2,5 m.

LEGENDA

- 01 LED INDICADOR DE REDE
- 02 FUSÍVEL EXTERNO
- 03 LIGA/DESLIGA
- 04 LED INDICADOR NÍVEL DE BATERIA "BAIXO"
- 05 BOTÃO DE TESTE DA LÂMPADA
- 06 LED INDICADOR DAS LÂMPADAS
- 07 PORTA CABO DE FORÇA
- 08 CABO DE FORÇA
- 09 ENCAIXA DE LÂMPADA (LEDS)
- 10 PROTEÇÃO EM ACRÍLICO

Sem Escala



A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVE SER INSTALADA EM LOCAL VISÍVEL E A UMA ALTURA DE 1,20M MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, DISTRIBUÍDA EM MAIS DE UM PONTO DENTRO DA ÁREA DE RISCO, DE MODO QUE PELO MENOS UMA DELAS POSSA SER CLARAMENTE VISÍVEL DE QUALQUER POSIÇÃO DENTRO DA ÁREA, DISTANCIADAS EM NO MÁXIMO 15M ENTRE SI. A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10M DA VERGUELA. A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DISTÂNCIA DE PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA DE, NO MÁXIMO, 15M




ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AS LUMINAÇÕES DE ACLARAMENTO (OU DE AMBIENTE), QUANDO INSTALADAS A MENOS DE 2,5m DE ALTURA E AS LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO (OU DE SINALIZAÇÃO), DEVEM TER TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS.

TODOS OS SISTEMAS DEVEM TER DUAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO. A PRINCIPAL É A REDE DE TENSÃO ALTERNADA E A AUXILIAR É CONSTITUÍDA POR BATERIAS OU "NO-BREAK". QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR FOR CONSTITUÍDA POR BATERIA DE ACUMULADORES OU "NO-BREAK", ESTA DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS EM REGIME DE SUPRIMENTO, SENDO QUE O REGIME DE ALARME DEVE SER DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS, PARA SUPRIMENTO DAS INDICAÇÕES SONORAS E/OU VISUAIS OU O TEMPO NECESSÁRIO PARA A EVACUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA


A ADAPTAÇÃO A SER FEITA EM ESCADAS E RAMPAS DIZ RESPEITO A PISOS, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO E SERÁ EXIGIDA SOMENTE NAS ROTAS DE FUGA (ESCALA DESTINADAS A USO RESTRITO ESTÃO ISENTAS) CONFORME TABELA 8 DO DECRETO 44.270.



NOTAS:

Conforme IT04, as vias de acesso para viatura deverão suportar peso de 25.000kgf.

Sem Escala




Legenda:

- 01 - As escadas devem ser construídas em concreto armado ou em material de equivalente resistência ao fogo.
02 - As escadas devem ter os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais incombustíveis.
03 - As escadas devem ter os pisos em condições antiderrapantes.
04 - As escadas devem atender todos os pavimentos, inclusive subsolo.

Sem Escala

--	--	--	--	--



- OS SUPORTES DE FIXACAO DOS EXTINTORES, NAS PAREDES OU COLUNAS, DEVEM RESISTIR A TRES VEZES A SUA MASSA TOTAL.

- OS EXTINTORES PORTÁTEIS DEVEM SER INSTALADOS COM SUA PARTE SUPERIOR A 1,60m ACIMA DO PISO ACABADO.

- A SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DEVERA SER FIXADA NA PAREDE OU COLUMNA, LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, DEVENDO ESTAR ENTRE 1,80 E 2,30CM - TODOS OS EXTINTORES DEVERAO TER SELO DE CONFORMIDADE DA ABNT.

SINALIZAÇÃO

[illegible]

CONTEUDO	USO	FOLHA
-LEGENDAS	F3	01/04
-DETAHES		

ASSINATURA:
RESP. USO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
CNPJ: 21.243.332/0001-77

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ARQUITETA EGLE CUSTÓDIO BORGES
CAU A100561-8

DESENHO	DATA	ARQUIVO CAD
5015-000000	11/10/00	

ESCALA DE PLOTAGEM	CONFIGURAÇÃO DAS PENAS									
1:5	RED	YELLOW	GREEN	CYAN	BLUE	MAGENTA	WHITE	9	11	30
	0.10	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.20	0.80	0.25	0.05